ENTES

**GEMO GSM/GPRS Ağ Geçitleri ile enerji ölçümlerinize dilediğiniz yerden, doğrudan erişim**




# GEMO GSM/GPRS Gateways (Ağ Geçitleri)

- 4G Uyumlu
- 85-265 VAC/DC Besleme Gerilimi
- Sayaç Okuma Özelliği (Sanal Seri Port)
- USB'den Konfigüre Edilebilme Özelliği
- İzole Dijital Giriş & Çıkış
- Doğrudan Enerji Doktoruna Bağlanabilme

## ÖZELLİKLER

| | GEMO-10-SH-4G |
|---|---|
| **BESLEME** | |
| Besleme Gerilimi | 85-265 VAC/DC |
| Güç Tüketimi | <5VA |
| Frekans | 50-60 Hz |
| **HABERLEŞME** | |
| Ethernet | • |
| USB | • |
| GSM | 2G-3G-4G |
| RS-485 Sayaç Okuma | • |
| RS-485 | • |
| RS-232 | • |
| Stop Bit | 1, 2 |
| **HABERLEŞME PROTOKOLLERİ** | |
| Modbus TCP | • |
| Modbus RTU | • |
| Transparan | • |
| Sayaç Okuma (IEC62056) | • |
| Sayaç Okuma (Sanal Seri Port) | • |
| Seri Zaman Aşımı | 1 – 3600 s |
| **KAYITLAR** | |
| Dahili Hafıza (Log Kaydı) | 1 MB |
| Zaman Senkronizasyonu | NTP/SNTP |
| **GİRİŞ ve ÇIKIŞLAR** | |
| Dijital Giriş Sayısı | 1 |
| Dijital Giriş Gerilimi Aralığı | 0-30 V |
| Dijital Çıkış Sayısı | 1 |
| **KUTU** | |
| Boyutlar | DIN-3 55x90x60 mm |
| Koruma Sınıfı | Terminal: IP00, Kutu Koruma Sınıfı: IP51, Ön panel: IP40 |
| Ledler | STATUS, ETHERNET, GSM, DIN, DOUT |
| Buton | 1 Reset Butonu |
| Ağırlık | 170 gr |
| **BAĞLANTI** | |
| Montaj | Raya Montaj |
| **KLEMENS YAPISI** | |
| Besleme Terminali Kablo Kesiti | 2.5 $mm^2$ |
| Dijital Giriş Çıkış Kablo Kesiti | 2.5 $mm^2$ |
| Haberleşme Kablosu Kesiti | 2.5 $mm^2$ |
| **ÇALIŞMA ORTAMI** | |
| Çalışma Sıcaklığı | -25 - +70 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -30 - +80 °C |
| Maksimum Ortam Nemi | %95, Yoğuşmasız |
| **STANDARTLAR** | |
| Standartlar | EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55022, EN 55024, EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-6, EN 60068-2-30, EN 60068-2-31, EN 60529, EN 62262, EN 60950-1 |

**Adres:** Dudullu OSB; 1. Cadde; No: 23 34776 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE **Tel:** +90 216 313 01 10 **Faks:** +90 216 314 16 15 **Satış Faks:** +90 216 365 71 71
**E-mail:** iletisim@entes.com.tr **Web:** www.entes.com.tr **Teknik Destek Çağrı Merkezi:** 0850 888 84 25 **Koordinatlar:** 40,995852 N, 29,178398 E

**YURTİÇİ BÖLGELERİMİZ**

**İSTANBUL:** iletisim@entes.com.tr / Tel: 0216 313 01 10 / Faks: 0216 314 16 15
**ANKARA:** ankara@entes.com.tr / Tel: 0 312 311 06 87 / Faks: 0 312 311 06 88
**İZMİR:** izmir@entes.com.tr / Tel: 0 232 469 11 99 / Faks: 0 232 469 91 92
**BURSA:** bursa@entes.com.tr / Tel: 0 224 443 55 81 / Faks: 0 224 443 55 91
**GAZİANTEP:** gaziantep@entes.com.tr / Tel: 0 342 324 20 07 / Faks: 0 342 324 20 01
**KONYA:** konya@entes.com.tr / Tel: 0 332 236 29 26 / Faks: 0 332 236 29 96
**SAMSUN:** samsun@entes.com.tr / Tel: 0 549 745 94 11
**ADANA:** adana@entes.com.tr / Tel: 0 538 394 59 24
**DENİZLİ:** denizli@entes.com.tr / Tel: 0 533 894 32 53

© **ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.**

CE